AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL RC01 ON/OFF

CONTROLADOR ON/OFF DE 220 V



Iluminación para piscinas › Controladores y transformadores

El AL RC01 es un controlador ON/OFF de 220 V para conmutar circuitos de iluminación, con entrada y salida de 220 V y una potencia nominal de 1000W. Funciona en el rango de 220-240 V, 50 Hz. Solo ofrece encendido y apagado; el producto no es regulable.

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	POTENCIA
220 V	1000 W

POTENCIA	1000 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	220 V

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Rango de funcionamiento: 220-240 V, 50 Hz.
- El producto no es regulable.

DATOS TÉCNICOS

ELECTRICIDAD	
Tensión de entrada	220 V
Tensión de salida	220 V
Potencia	1000W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com