AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL RC3200W-RGB/RGBW

CUADRO DE 3200W



Iluminación para piscinas › Cuadros de control RGB y RGBW

El AL RC3200W es el cuadro más potente de la serie AL RC: un cuadro de control de poliéster de 3200W para productos de iluminación RGB y RGBW. Funciona con entrada de 220 AC y salida de 12-24 VDC, cuenta con interruptor automático de fase y neutro y mide 60×80 cm.

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO
220 VAC

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	220 VAC

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Cuadro de poliéster
- Apto para productos RGB y RGBW
- Interruptor automático de fase y neutro

DATOS TÉCNICOS

ELECTRICIDAD	
Tensión de entrada	220 VAC
Tensión de salida	12-24 VDC
Potencia	3200W

CUERPO Y MONTAJE	
Dimensiones	60×80 cm

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código
AL RC3200W-RGB/RGBW

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com