AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

# AL RC600W-RGB/RGBW

CUADRO DE 600W



Iluminación para piscinas › Cuadros de control RGB y RGBW

El AL RC600W es un cuadro de control de poliéster de 600 Watt de la serie AL RC para productos de iluminación RGB y RGBW. Funciona con entrada de 220 AC y salida de 12-24 VDC y está equipado con interruptor automático de fase y neutro, en un formato compacto de 30×40 cm.

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO
**220 VAC**

| | |
|---|---|
| TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 220 VAC |

## CARACTERÍSTICAS

**Especificaciones**

- Cuadro de poliéster
- Apto para productos RGB y RGBW
- Interruptor automático de fase y neutro

## DATOS TÉCNICOS

**ELECTRICIDAD**

| | |
|---|---|
| Tensión de entrada | 220 VAC |
| Tensión de salida | 12-24 VDC |
| Potencia | 600 Watt |

**CUERPO Y MONTAJE**

| | |
|---|---|
| Dimensiones | 30×40 cm |

## CÓDIGOS DE PRODUCTO

| Código |
|---|
| AL RC600W-RGB/RGBW |

**AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ.** · **AKER LIGHTING**
**Oficina:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
**Tel.:** +90 212 210 25 26

AKBORU
**www.akboru.com**
info@akboru.com