AL PA01-35

LED FÉNYLÉC TÁPEGYSÉG 30-60 CM-HEZ



Hajó · jachtvilágítás › LED-sávok és meghajtók

Az AL PA01-35 egy kompakt LED-fénysáv tápegység 30-60 cm-hez, amellyel a LED-fénysáv 60 cm-ig, az SMD LED szalag pedig 1 m-ig (60 LED/m) használható. AC100-240V, 50-60 Hz 0.2A bemenetről működik, és DC 12 V 6W 0.5A kimenetet biztosít.

ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLY
Class III

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TULAJDONSÁGOK

III. érintésvédelmi osztály

Normál éghető felületre közvetlenül szerelhető

JELLEMZŐK

Felhasználási terület

- **A LED-fénysáv**
  60 cm-ig használható.
- **SMD LED szalag**
  legfeljebb 1 m-ig (60 LED/m) használható.

MŰSZAKI ADATOK

ELEKTROMOS ADATOK	
Bemenet	**AC100-240V** **50-60 Hz 0.2A**
Kimenet	**DC 12 V 6W 0.5A**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Iroda: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com