# AL RC1600W-RGB/RGBW

QUADRO 1600W




Illuminazione per piscine › Quadri di comando RGB e RGBW

AL RC1600W è un quadro di comando da 1600W della serie AL RC per impianti di illuminazione RGB e RGBW di maggiori dimensioni. Realizzato su pannello in poliestere, funziona con ingresso 220 AC e uscita 12-24 VDC e include un interruttore magnetotermico su fase e neutro. Il quadro misura 50×70 cm.

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO
**220 VAC**

| | |
|---|---|
| TENSIONE DI FUNZIONAMENTO | 220 VAC |

## CARATTERISTICHE

**Specifiche**

- Quadro in poliestere
- Adatto a prodotti RGB e RGBW
- Interruttore magnetotermico su fase e neutro

## DATI TECNICI

| DATI ELETTRICI | |
|---|---|
| Tensione di ingresso | 220 VAC |
| Tensione di uscita | 12-24 VDC |
| Potenza | 1600W |

| CORPO E MONTAGGIO | |
|---|---|
| Dimensioni | 50×70 cm |

## CODICI PRODOTTO

| Codice |
|---|
| AL RC1600W-RGB/RGBW |

**AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ.** · **AKER LIGHTING**
**Ufficio:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
**Tel.:** +90 212 210 25 26

AKBORU
**www.akboru.com**
info@akboru.com