AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL RC350W-RGB/RGBW

QUADRO 350W



Illuminazione per piscine › Quadri di comando RGB e RGBW

AL RC350W è il modello base della serie AL RC: un quadro di comando da 350 Watt su pannello in poliestere, adatto a prodotti RGB e RGBW. Converte l'ingresso 220 AC in un'uscita 12-24 VDC e include un interruttore magnetotermico su fase e neutro. Il quadro misura 30×40 cm.

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO
220 VAC

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	220 VAC

CARATTERISTICHE

Specifiche

- Quadro in poliestere
- Adatto a prodotti RGB e RGBW
- Interruttore magnetotermico su fase e neutro

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI	
Tensione di ingresso	220 VAC
Tensione di uscita	12-24 VDC
Potenza	350 Watt

CORPO E MONTAGGIO	
Dimensioni	30×40 cm

CODICI PRODOTTO

Codice
AL RC350W-RGB/RGBW

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com