AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# AL RC1600W-RGB/RGBW

ЩИТ 1600W




Освещение бассейнов › Щиты управления RGB и RGBW

AL RC1600W — щит управления 1600W серии AL RC для крупных систем освещения RGB и RGBW. Выполненный на полиэфирной панели, он работает от входа 220 AC с выходом 12-24 VDC и оснащён автоматическим выключателем фазы и нейтрали. Размер щита — 50x70 cm.

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
**220 VAC**

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 VAC

## ОСОБЕННОСТИ

**Характеристики**

- Полиэфирный щит
- Подходит для изделий RGB и RGBW
- Автоматический выключатель фазы и нейтрали

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**ЭЛЕКТРИКА**

| | |
|---|---|
| Входное напряжение | 220 VAC |
| Выходное напряжение | 12-24 VDC |
| Мощность | 1600W |

**КОРПУС И МОНТАЖ**

| | |
|---|---|
| Размер | 50×70 cm |

## АРТИКУЛЫ

| Артикул |
|---|
| AL RC1600W-RGB/RGBW |

**AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ.** · **AKER LIGHTING**
**Офис:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
**Тел.:** +90 212 210 25 26

AKBORU
**www.akboru.com**
info@akboru.com