AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL RC3200W-RGB/RGBW

ЩИТ 3200W



Освещение бассейнов › Щиты управления RGB и RGBW

AL RC3200W — самый мощный щит серии AL RC: полиэфирный щит управления 3200W для осветительных изделий RGB и RGBW. Он работает от входа 220 AC с выходом 12-24 VDC, оснащён автоматическим выключателем фазы и нейтрали и имеет размер 60x80 cm.

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
220 VAC

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 VAC

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Полиэфирный щит
- Подходит для изделий RGB и RGBW
- Автоматический выключатель фазы и нейтрали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИКА

Входное напряжение	220 VAC
Выходное напряжение	12-24 VDC
Мощность	3200W

КОРПУС И МОНТАЖ

Размер	60×80 cm

АРТИКУЛЫ

Артикул
AL RC3200W-RGB/RGBW

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com